

Segédletic ic-audio erősítő választáshoz	MX-AMP120E	MX-AMP120	MX-AMP120T	MX-AMP60T	MT-AMP240	MT-AMP240CDT	MT-AMP06	MT-AMP06CDT	PRE-AMP06	AMP4x120	AMP120	AMP240	AMP480
5 csatornás keverő	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen*	igen*	igen (6 csatorna)	nem	nem	nem	nem
együtt használható csatornák száma	5	5	5	5	5	5	5+1 beépített forrás	5+1 beépített forrás	6	csatornánként 1 bemenet	1	1	1
5 szimmetrikus mikrofonbemenet	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	nem	1 mikrofon bemenet	1 mikrofon bemenet	1 mikrofon bemenet
4 szimmetrikus mikrofonbemenet	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
phantom táp több mikrofonbemeneten	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem
mikrofonbemenetek száma	5	4	4	4	4	4	4	4	5	-	1	1	1
5 vonalbemenet	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen (XLR)	nem	nem	nem	nem
4 vonalbemenet	nem	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
3 vonalbemenet	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen (RCA)	nem	nem	nem	nem
2 vonalbemenet	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	igen	igen	igen
1 vonalbemenet	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	nem	Csatornánként (XLR)	igen	igen	igen
vonalbemenetek száma	5	4	4	4	1	1	2	2	8	1	1	1	1
RCA vonalbemenet	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
JACK bemenet (mic / line)	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	igen	igen
mikrofonbemenet az előlapon (JACK)	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
hangszínszabályzó a kimeneten	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
hangszínszabályzó csatornánként	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	nem	nem	nem	nem
beépített jelzőhang-generátor	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem
beépített CD/mp3 lejátszó és Tuner	nem	nem	nem	nem	nem	igen	nem	igen	nem	nem	nem	nem	nem
inzertpont a kimeneten	nem	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
telefon ki és bemenet prioritással	nem	igen	igen	nem	igen	igen	igen	igen	csak bemenet	nem	nem	nem	nem
monitor hangszóró kimenet	nem	igen	igen	nem	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
aux vagy tape kimenet	igen	igen	igen	nem	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem
kimenet további teljesítményerősítők csatlakoztatásához	igen	igen	igen	nem	igen	igen	igen	igen	igen (vezérlő-eszűtsé)	igen	igen	igen	igen
bemenetek prioritása állítható	nem	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	igen	nem	igen (fix)	igen (fix)	igen (fix)
pager mikrofon csatlakoztatható (1 gombos)	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem
pager mikrofon csatlakoztatható - 6 zóna választható	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
beépített teljesítményerősítő	120W (180W csúcs)	120W (180W csúcs)	120W (180W csúcs)	60W (90W csúcs)	240W (360W csúcs)	240W (360W csúcs)	240W (360W csúcs)	240W (360W csúcs)	nem	4 x 120W (180W csúcs)	120W (180W csúcs)	240W (360W csúcs)	480W (720W csúcs)
100V-os kimenet	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
8 Ohm-os kimenet	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
háttérzene és bemondás hangszórókimenet külön	nem	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	igen
4 zóna hangszórókimenet (előlapról kapcsolható)	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
6 zóna hangszórókimenet (távvezérelhető, hangerőszabályzással az előlapon)	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem
24V-os táplálás	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
távindító bemenet (remote)	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	igen
RACK-be szerelhető	nem	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	igen	igen	igen
opcionális RACK-fül	igen	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	nem	nem	nem	nem	nem